

Stand-alone Hekatron rookschakelaar



Toepassing

Stand-alone voedings- en aanstuurunit voor het bewaken en aansturen van vastset-inrichtingen bij brand- en rook-scheidingsdeuren.

Productomschrijving

De FSZ is een voeding, stuurunit, handmelder, alarmindicator en resetdrukknop in één. De unit wordt aangestuurd door optische rook- en/of thermische differentiaal melders of door een externe handmelder.

Specificaties

- Voedingsspanning: 230 Vac 50/60 Hz
- Uitgangsspanning: 24 Vdc
- Uitgangsstroom: 400 mA
- Alarmmelding: wisselcontact
- Beschermingsklasse: IP54
- Afmetingen (bxhxd): 146x146x60,5 mm

Voorbeeld configuratie

- Rookschakelaar voeding FSZ
- 2 stuks optische rookmelder ORS142
- 2 stuks sokkel 143A plafond montage
- 1 stuks 24 Vdc deurmagneet wandmontage incl. ankerplaat 200 N

Voor andere configuraties: zie prijslijst

De rookschakelaar FSZ onderscheidt zich door:

- 1 Uniek Design
- 2 Geïntegreerde vrijgave- en resetknop
- 3 Bedrijfs-, alarm- en storingsindicator
- 4 Instelbare Hand/Auto Alarm Reset
- 5 Instelbare lijnbewaking via jumper
- 6 Kabelingang IP54, en vanaf achterzijde IP30

Uitvoering:

- 1 Conform NEN 2535 Bijlage C
- 2 Goedgekeurd DIBt Z 6.5-1725
- 3 Getest en erkend Vds G nr. 213091
- 4 Getest volgens DIN EN 14637

Kijk voor meer informatie op
www.electroproject.nl of
 bel direct +31(0)88 484 92 59